


ifi

Accessory

iPurifier SPDIF



1. Sortie SPDIF (coaxial)

Connectez au DAC ou à l'entrée coax Digital de l'amplificateur.


2. Sortie SPDIF (optique)

Connectez au DAC ou à l'entrée coax Digital de l'amplificateur.

Note: Attention à ne connecter qu'une seule des deux sorties. Ne pas connecter à une entrée Coax et Optique en meme temps.


3. Entrée SPDIF (coaxial/optique)

Connectez la sortie Digitale de la source (Apple TV, Google Chromecast, PS4, Xbox, CD etc). Google Chromecast, PS4, Xbox, CD transport etc).



4. LED

LED	Mode
Rouge	Unlock
Bleu	44.1/48KHz
Magenta	88.2/96KHz
Cyan	176.4KHz
Blanc	192KHz



5. Entrée alimentation

Le iPurifier SPDIF requiert une alimentation propre de 5V pour s'exprimer pleinement. Utilisez le iPower 5V fourni afin de ne pas brider le iPurifier dans son utilisation.

Note: Sans alimentation 5V, le iPurifier SPDIF ne fonctionnera pas.

Technologies:

- Galvanic Isolation du signal SPDIF
- Reclock® et Regenerate®
- Horloge de haute precision <300 femto second(fs) Global Master Timing®
- Buffer mémoire, avec flow control
- Bit-Perfect, supporte jusqu'à 192kHz (PCM/DSD*), DTS, Dolby Digital et DoP* etc.
- Alimentation iPower 5V ultra propre est silencieuse inclus.

*DSD via DoP

Spécificités:

- Signaux supportés: 44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz; 16 to 24 Bit, DSD/DoP, Dolby Digital, DTS
 - Entrée: Combo mini-jack optique & connecteur coax plaqué or (impedance 75 Ohms)
 - Sorties: connecteur coax plaqué or (impedance 75 Ohms)& mini-jack optique
 - Power Supply: micro USB, 5V/500mA (iPower 5V included)
 - Alimentation: micro USB, 5V/500mA (iPower 5V inclus)
 - Dimensions: 71(l) x 19(w) x 20(h)mm
 - Poids: 29g
 - Garantie: 12 mois
- Les spécificités peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

ifi-audio.com

Ver1.1

ifi

Garantie

Pour activer votre garantie, vous devez enregistrer ce produit sur le site iFi Audio.

Produit:

No série:

Conditions de garantie

La garantie iFi couvre les défauts matériel et défauts de fonctionnement pour une période d'1 an, pieces et main d'oeuvre.

La période de garantie débute à la date d'achat du produit chez votre vendeur ou distributeur agréé, et se soumet aux points ci après:

- Il est de la responsabilité de l'acheteur d'enregistrer et activer sa garantie sur le site iFi Audio dans les 30 jours après achat.
- Le produit iFi Audio ne doit pas avoir été ouvert ou modifié. Toute modification apportée dénoncera automatiquement et irrévocablement la garantie.
- La garantie du produit n'est valable que dans le pays d'achat du produit, auprès d'un revendeur agréé.
- Le produit doit avoir été conservé et utilisé dans un environnement sain et non humide, et ne pas avoir été soumis aux intempéries, aux projections d'eau ou à l'eau de mer.
- iFi se dégage de toute responsabilité quant à une mauvaise utilisation d'un produit, la perte, les dommages provoqués à d'autres appareils, ou tout autre dommage inherent à une utilisation dans de mauvaises conditions.
- Pendant la durée de la période de garantie, iFi réparera ou remplacera par un produit équivalent le produit défectueux (au choix de iFi).
- Toute réparation en dehors de la période de garantie sera facturée, et une garantie de 180 jours pieces et main d'oeuvre sera appliquée au produit réparé. Le client est entièrement responsable de l'expédition du produit chez le réparateur agréé, dans son emballage d'origine. Cela inclus les frais d'expédition et toute taxe relative à l'expédition.

ifi-audio.com