


# ifi

## iEMatch



### 1. Entrée Signal Audio (jack 3,5mm male)

Connecter à la sortie de votre smartphone, lecteur digital ou source musicale

### 2. Curseur TRRS – Balanced

Sélectionner le mode de fonctionnement Single-Ended (SE) ou Balanced (BAL).

*Astuce : Il n'est pas nécessaire de sélectionner le mode SE pour utiliser un casque possédant une connectique TRS (3 bagues). La conversion en Single Ended se fait automatiquement, et le curseur SE / BAL est sans effet.*

Si vous utilisez un casque Balanced avec connexion TRRS, positionnez le curseur sur BAL. Si un canal est manquant, déplacez le curseur sur SE. Cela signifie que la source utilisée ne supporte que le Single-Ended.

Si vous utilisez un casque avec microphone, déplacez le curseur sur SE. Le microphone sera ainsi désactivé.

### 1. iEMatch pour casque et écouteurs IEM

Permet d'ajuster le volume pour assurer une écoute confortable, avec un bruit de fond réduit et un maximum de dynamique.

Deux sensibilités sont disponibles :

- I. High : pour les casques sensibles
- II. Ultra : pour les casques très sensibles.

*Astuce : Essayez les deux positions, et découvrez quelle position du curseur correspond le mieux à votre casque et à votre oreille.*

.D'un point de vue technique, le mode High permet de réduire le gain de -12dB, et le Ultra de -24dB.

Merci de bien vouloir noter qu'avec le iEMatch connecté, vous pourrez pousser le volume de votre source plus fort que d'habitude. Dans certains cas très rares et extrêmes, l'amplificateur interne de la source peut entrer en mode « clipping », et produira des distorsions indésirables. Si cet effet se produit, pas de panique ! Il suffira de réduire le volume de la source, ou de choisir un autre mode de sensibilité sur le iEMatch.

### 1. Sortie Signal Audio (jack 3,5mm femelle)

Sortie casque.

### Spécificités :

- Ajustement de la sensibilité en Ultra (-24dB) et High Gain (-12dB)
- TRRS-Balanced pour les casques Single-Ended et Balanced.
- Câble interne en Alliage Argent/Cuivre 6N, avec blindage 6063-T5 Aluminium-Magnésium
- Circuit intégré plaqué Or et composants Audiophiles (résistances MELF)
- Entrée et sortie Audio Jack 3,5mm plaquées Or
- Impédance en entrée : >160hms

- Impédance en sortie : <2,50hms (High)  
<10hms (Ultra)

- Poids : 12,2g
- Longueur totale : 116mm
- Garantie : 12 mois

Les spécificités sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

### Accessoires de voyage inclus :

- Adaptateur avion plaqué Or
- Bouchons d'oreille à mémoire de forme (-37dB)
- Pochette de transport.

ifi-audio.com.cn

Ver 1.0

# ifi

## Garantie

Pour activer votre garantie, vous devez enregistrer ce produit sur le site iFi Audio.

Produit:

No série:

## Conditions de garantie

La garantie iFi couvre les défauts matériel et défauts de fonctionnement pour une période d'1 an, pièces et main d'oeuvre.

La période de garantie débute à la date d'achat du produit chez votre vendeur ou distributeur agréé, et se soumet aux points ci après:

- Il est de la responsabilité de l'acheteur d'enregistrer et activer sa garantie sur le site iFi Audio dans les 30 jours après achat.
- Le produit iFi Audio ne doit pas avoir été ouvert ou modifié. Toute modification apportée dénoncera automatiquement et irrévocablement la garantie.
- La garantie du produit n'est valable que dans le pays d'achat du produit, auprès d'un revendeur agréé.
- Le produit doit avoir été conservé et utilisé dans un environnement sain et non humide, et ne pas avoir été soumis aux intempéries, aux projections d'eau ou à l'eau de mer.
- iFi se dégage de toute responsabilité quant à une mauvaise utilisation d'un produit, la perte, les dommages provoqués à d'autres appareils, ou tout autre dommage inherent à une utilisation dans de mauvaises conditions.
- Pendant la durée de la période de garantie, iFi réparera ou remplacera par un produit équivalent le produit défectueux (au choix de iFi).
- Toute réparation en dehors de la période de garantie sera facturée, et une garantie de 180 jours pièces et main d'oeuvre sera appliquée au produit réparé. Le client est entièrement responsable de l'expédition du produit chez le réparateur agréé, dans son emballage d'origine. Cela inclus les frais d'expédition et toute taxe relative à l'expédition.

ifi-audio.com