


ifi

micro

iPhono2



1. Entrée alimentation

Connecter UNIQUEMENT le iFi iPower fourni avec l'appareil.


2. Curseur de sélection de courbe EQ

Columbia, RIAA, DECCA



3. Sorties RCA

Pour relier à l'amplificateur.



4. Entrée MC

Pour connecter une cellule MC avec voltage de sortie ≤ 1 mV.

5. Curseurs de paramétrage

Les renseignements et les micro-curseurs pour paramétrer de façon optimale le iPhono2 sont indiqués sous l'appareil. 6

6. Entrée MM

Pour connecter une cellule MM ou une cellule MC avec voltage de sortie > 1 mV.

Astuce : Pour une restitution sonore optimale, ajustez le gain, la charge et le courbe EQ.

Astuce : Courbe EQ

Columbia : pour la majorité des COLUMBIA/CBS, EPIC ? EMI (enregistrements originellement sortie sous le label Columbia)

RIAA : Courbe EQ standard, pour tous les enregistrements sortis après 1980, et certains après 1950.

DECCA : pour la majorité des DECCA, LONDON, Deutsch Grammophon (DG), ARCHIV, EMI, ARGO, NAB, etc.*

** pour les enregistrements pré 1980.*

Si un vinyle sonne trop brillant, manque de corps et de matière, crispé avec la courbe RIAA, essayez la courbe DECCA.

Si un vinyle sonne trop brillant et le grave trop lourd, essayez la courbe COLUMBIA.

Astuce : Quatre courbes RIAA sont disponibles : eRIAA, IEC, RIAA et eRIAA+IEC. Affinez votre réglage grâce aux curseurs présents sous l'appareil.

LEDs



Prêt à l'emploi.



Class A TubeState en fonction.



Appareil sous tension

Spécificités

- Voltage en entrée : 15V/0,9A
AC 100-240V 50/60Hz
- Consommation : < 5 W
- Dimensions : 180x67x28mm
- Poids : 265g
- Garantie : 12 mois

ifi-audio.com

Ver1.5

ifi

Garantie

Pour activer votre garantie, vous devez enregistrer ce produit sur le site iFi Audio.

Produit:

No série:

Conditions de garantie

La garantie iFi couvre les défauts matériel et défauts de fonctionnement pour une période d'1 an, pièces et main d'oeuvre.

La période de garantie débute à la date d'achat du produit chez votre vendeur ou distributeur agréé, et se soumet aux points ci après:

- Il est de la responsabilité de l'acheteur d'enregistrer et activer sa garantie sur le site iFi Audio dans les 30 jours après achat.
- Le produit iFi Audio ne doit pas avoir été ouvert ou modifié. Toute modification apportée dénoncera automatiquement et irrévocablement la garantie.
- La garantie du produit n'est valable que dans le pays d'achat du produit, auprès d'un revendeur agréé.
- Le produit doit avoir été conservé et utilisé dans un environnement sain et non humide, et ne pas avoir été soumis aux intempéries, aux projections d'eau ou à l'eau de mer.
- iFi se dégage de toute responsabilité quant à une mauvaise utilisation d'un produit, la perte, les dommages provoqués à d'autres appareils, ou tout autre dommage inherent à une utilisation dans de mauvaises conditions.
- Pendant la durée de la période de garantie, iFi réparera ou remplacera par un produit équivalent le produit défectueux (au choix de iFi).
- Toute réparation en dehors de la période de garantie sera facturée, et une garantie de 180 jours pièces et main d'oeuvre sera appliquée au produit réparé. Le client est entièrement responsable de l'expédition du produit chez le réparateur agréé, dans son emballage d'origine. Cela inclus les frais d'expédition et toute taxe relative à l'expédition.

ifi-audio.com